

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBR	TIPO	TAM	Pos	PREENCHIMENTO
13	Final_vig_contrib	Final da vigência do Contribuinte	S	D	8	185-192	Formato YYYYMMDD (AnoMesDia)
14	Situacao	Situação do relógio. Os valores possíveis são: 0-Não definida 1-Ligada com medidor 2-Ligada direto 3-Desligada com medidor 4-Desligada sem medidor 5-Excluída	S	N	1	193-193	0 a 5
15	Inicio_vig_situacao	Início da vigência da Situação do relógio	S	D	8	194-201	Formato YYYYMMDD (AnoMesDia)
16	Final_vig_situacao	Final da vigência da Situação do relógio	S	D	8	202-209	Formato YYYYMMDD (AnoMesDia)
17	Contrato	Situação do contrato. Os valores possíveis são: 1-Vigente 2-Não vigente	S	N	1	210-210	1 ou 2
18	Inicio_vig_contrato	Início da vigência da Situação do contrato	S	D	8	211-218	Formato YYYYMMDD (AnoMesDia)
19	Final_vig_contrato	Final da vigência da Situação do contrato	S	D	8	219-226	Formato YYYYMMDD (AnoMesDia)
20	Isencao	Código de Isenção. Os valores possíveis são: 0-Não isento 1- Logradouro sem iluminação 2- Baixa renda (que não se enquadra nos itens 3 a 6) 3- Baixa renda indígena; 4- Baixa renda quilombola; 5- Baixa renda benefício de prestação continuada da assistência social – BPC; 6- Baixa renda multifamiliar.	S	N	1	227-227	0 a 6
21	Inicio_vig_isencao	Início da vigência da Isenção	S	D	8	228-235	Formato YYYYMMDD (AnoMesDia).
22	Final_vig_isencao	Final da vigência da Isenção	S	D	8	236-243	Formato YYYYMMDD (AnoMesDia).
23	Tipo_logradouro	Código da designação do Logradouro da instalação (vide seção III deste documento)	S	C	3	244-246	Utilizar somente caracteres ASCII